

**АДАПТЕР ТЕЛЕГРАФНЫЙ
АТ-Х**

Паспорт

АХУЗ.700.034ПС

2024

I. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Электропитание адаптера телеграфного АТ-Х осуществляется от блока питания заводского изготовления напряжением 12В, 2А.

Первичное электропитание блоков питания осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Г. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109.

1.2. АТ-Х, в комплектации со стандартным ПК и специализированным программным обеспечением из состава ЦКС-Х/СКК-Х, обеспечивает работу оконечной телеграфной установки в сети связи общего пользования в 4-х проводном режиме подключения.

При этом электрические параметры канала соответствуют:

1) выходное напряжение на активном сопротивлении нагрузки 1000 Ом

- положительной полярности от 17 до 25 В;
- отрицательной полярности от 17 до 25 В;

2) ток короткого замыкания в выходной цепи не более 100 мА;

3) ток встречного включения не более 100 мА;

4) сопротивление выходного устройства не более 500 Ом;

5) напряжение порога срабатывания входного устройства

- положительной полярности от 1,5 до 3 В;
- отрицательной полярности от 1,5 до 3 В;

6) абсолютное значение алгебраической суммы напряжений срабатывания входного устройства не более 1 В;

7) сопротивление входного устройства 1000 + 100 Ом;

8) исправляющую способность на приеме не менее 45%;

1.2. Потребляемая мощность не выше 10 Вт.

1.3. Габаритные размеры, не более, 160 x 90 x 40 мм

1.4. Масса, не более, 0,5 кг

1.5. Степень защиты от поражения электрическим током IP 21

II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность АТ-Х согласно табл. 1

Табл.1

Обозначения	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
	Адаптер телеграфный АТ-Х	1	
	Блок питания адаптера 12В, 2А	1	
	Кабель для подключения к ПК	1	
	Кабель для подключения к телеграфной линии	1	
	Комплект программного обеспечения (USB- накопитель)	1	
	АТ-Х. Паспорт	1	

III. РЕСУРСЫ И СРОКИ СЛУЖБЫ

- 1) Средний срок службы не менее 10 лет;
- 2) Возможность непрерывной круглосуточной работы в течение срока службы;
- 3) Сохранность данных при сбоях и пропадании электропитания.

IV. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Адаптер телеграфный АТ-Х соответствует техническим условиям ТУ 26.30.11-001-44695973-21 и принят в эксплуатацию.

Серийный номер _____

Дата _____

Директор предприятия _____ /В.А.Мисюль/
(подпись)

V. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата устано вки	Год устано вки	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись Ответств енного лица
			С начала эксплуата ции	После последнего ремонта		

VI. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ